

číslo položky	Ø	výška H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)
KPNL 15_XX	15	5	1,00	0,00160
KPNL 25_XX	25	5	0,80	0,00333



popis výrobku:

Kovová podložka slouží k uchycení elektroinstalačních lišt ke stěně/stropu.

Nutno nastřelovat plynovou nastřelovačkou hřebů K-PULSA_PO.

Lišty upevňujte nastřelovačkou výhradně do otvorů umístěných ve dně lišty.

Vhodné pro nastřelování lišt z PVC a HF materiálu.

Díky své konstrukci se snadno upevní do nastřelovacího otvoru plynové nastřelovačky hřebů a to umožňuje instalaci jednou rukou.

KPNL 15_XX - vhodné pro lišty:

LE 60, LE 80, LE 100, LO 50, LV 40x15, LV 24x22, EKE 60x60, EKE 100x60, EKE 140x60, EKD 80x40, EKD 100x40, EKD 120x40, LH 60x40, LHD 40x20, LHD 40x40, LHD 25x15, LHD 25x20, LHD 32x15

KPNL 25_XX - vhodné pro lišty:

LE 80, LV 40x15, EKD 80x40, EKD 120x40, LHD 40x20, LHD 40x40

povrchová úprava:

pozink

prodejní množství:

á 200 ks

skladování:

ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí úrazu při nesprávné instalaci**

Při použití podložky s nastřelovačkou vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce nářadí. Nesprávné umístění nebo použití podložky může vést k nepevné montáži a následnému uvolnění upevňovaného prvku.

Nebezpečí poranění rukou

Při manipulaci s podložkou a upevňovanými prvky dbejte na správné uchopení a vyvarujte se přímého kontaktu rukou v místě nastřelení.

Nebezpečí zranění odletujícími částicemi

Při manipulaci s podložkou a upevňovanými prvky dbejte na správné uchopení a vyvarujte se přímého kontaktu rukou v místě nastřelení.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání.

recyklační symboly:



nastřelovací podložka